

小度音箱对接说明

支持的悠达设备有:智能网关(灯光, 窗帘等), 红外控制器(空调, 电视等), 网络背景 音乐全系列(仅支持开关操作)

一. 接入

小度音箱对接使用的云云对接, 用户在使用小度音箱控制悠达的全屋智能时, 需要先注册悠达账号, 并绑定需要控制的智能主机/设备【在悠达智能 App 上操作】。

1. 进入手机中的小度/小度音箱 APP, 先登录小度账号绑定小度音箱, 在【**首页**】右上角点击【**添加设备**】(如图 1), 在搜索框输入【**悠达智能**】选择"悠达智能" (如图 2), 点击【**登录账号**】(如图 3)。



图 1



图 2



图 3

2. 使用悠达智能账号登录, 并授权给小度音箱。

3. 在小度/小度音箱 App 的首页(如图 1 左上角)左上角可见【**全部设备**】的界面中可以看到悠达账号已经绑定的设备(如图 4 所示)。在该界面点击右上角可进到中控界面进行场景和设备全控制(如图 5 所示)。



图 4



图 5

二. 语音命令样例

*小度小度 + 下面的样例 **小度小度为唤醒词，在喊话操作前每次都需要先唤醒小度

发现设备 **如果设备有增/删/改 可以喊话【发现设备】来刷新设备**

开灯 关灯 **开灯/关灯指令只适合于把小度的位置设置到某个房间后才能正确执行

打开顶灯 关闭顶灯

将灯带调为蓝色

壁灯调暗一些

打开空调 关闭空调

打开电视 关闭电视

空调制冷

将空调温度调为 25 度

打开窗帘

关闭窗帘

打开客厅的灯

关闭客厅的灯
打开客厅的顶灯
关闭客厅的顶灯
关闭所有灯 打开所有灯

打开客厅音乐 关闭客厅音乐

回家模式 打开回家模式 启动回家模式

...

三. FAQ

1.设备名称

设备名称修改有两种方式:

- a. 在悠达智能 APP 中修改为建议的设备名称和建议的房间名称, 名称中尽量不要有阿拉伯数字(如: 灯光 1, 场景 1, 房间 1)。
- b. 在小度/小度音箱 APP 中修改名称和房间(与悠达智能 APP 里的命名无关, 是小度管理的设备别称)。

2.喊设备/场景名称控制设备, 经常找不到设备/场景, 或者识别成其他指令?

- a. 参考 1,重新命名要控制的设备/场景即可解决。
- b. 喊话: 小度小度, 发现设备。这条语音指令可以重新搜索设备和场景。

3.如何设置和控制默认房间的设备?

在小度/小度音箱 App 中, 进入全部设备, 找到接入的小度音箱, 点击小度音箱上的设置图标去修改该小度音箱所属的设备位置, 例如把小度音箱的位置设置为“客厅”, 则喊话控制客厅中的所有设备可以不需要添加房间。

比如设置前: 小度小度, 打开客厅彩灯; 设置后: 小度小度, 打开彩灯, 即可控制彩灯。

4.场景别名设置

在小度 App 中, 在场景列表 选择要修改的场景 进入 语音指令界面, 例如添加如下语音指令:

我要睡觉了
打开睡眠模式
启动睡眠场景

场景动作

执行悠达智能 App 上的睡眠场景。